Burmester 100

Phono-voorversterkers



Technische specificaties

Merk	Burmester
Model	100
Productcategorie	Phono-voorversterkers
Afmetingen (B × H × D)	482 × 96 × 344 mm
Gewicht	9 kg
Phono-ingangen	1 gebalanceerde MM- of MC-module; tweede module optioneel
Analoge uitgangen	1 XLR, 1 RCA
Digitale uitgangen (met optionele ADC)	1 XLR, 2 TOSLINK, 1 USB
Optionele module	A/D-converter
Kanaalbalanscorrectie	Auto Adjust; instelbaar tot 0,2 dB verschil
Ingangsgevoeligheid	Instelbaar
MC-afsluitweerstand	33 Ω, 75 Ω, 220 Ω, 390 Ω, 1 kΩ of 47 kΩ

Technische specificaties

MM-ingangscapaciteit	68, 120, 180, 220, 300 of 400 pF
Frequentiebereik	20 Hz-20 kHz (< 0,25 dB)
Subsonisch filter	10 Hz (−4 dB)
Signaal-ruisverhouding, ongewogen	MM: 84 dB; MC: 74 dB
Maximale ingangsspanning bij 1% THD + N	MM: 78 mV; MC: 8,5 mV
Versterking	MM: 37-52 dB; MC: 57-72 dB
Kanaalafwijking	< 0,1 dB
Remote-ingang / -uitgang	1 / 1
Afstandsbediening	Ja
Besturingsinterface	BurLink
Stand-byverbruik	< 1 W