Cambridge Audio Edge M

Eindversterkers



Technische specificaties

Merk	Cambridge Audio
Model	Edge M
Productcategorie	Eindversterkers
Ingangen	Balanced, Unbalanced
Uitgangen	Speaker out, Loop out (gebalanceerd and ongebalanceerd)
Continu uitgangsvermogen (<1% THD+N)	200W RMS into 8 Ω, 350W RMS into 4 Ω
THD (UNWEIGHTED)	<0.002% 1kHz at rated power (8 Ω) <0.02% 20Hz - 20kHz at rated power (8 Ω)
Frequentiebereik (INTO 8 OHM)	<3Hz - >80kHz +/-1dB
Signaal-ruisverhouding (REF 1W INTO 8 OHM)	>93 dB
Signaal-ruisverhouding (REF MAX POWER)	>115 dB

Technische specificaties

Versterkingsfactor	28dB (RCA)/ 22dB (XLR)
Ingangsgevoeligheid	1.7V RMS (RCA) / 3.4V RMS (XLR)
Ingangsimpedanties	gebalanceerd 100k Ohm, ongebalanceerd 47k Ohm
Maximaal stroomverbruik	1000W
Stroomverbruik in stand-by	<0.5W
Afmetingen	150 x 460 x 405mm (5.9 x 18.1 x 15.9")
Gewicht	23.6kg (52.0lbs)