Cambridge Audio Edge W

Eindversterkers



Technische specificaties

Merk	Cambridge Audio
Model	Edge W
Productcategorie	Eindversterkers
Continu uitgangsvermogen	100W RMS into 8 Ω; 200W RMS into 4 Ω
Frequentiebereik	<3Hz - >80kHz +/-1dB
Ingangen	Balanced, Unbalanced
Uitgangen	Speakers, Loop out
THD (unweighted)	<0.002% 1kHz at rated power (8 Ω); <0.02% 20Hz - 20kHz at rated power (8 Ω)
Signaal-ruisverhouding (ref 1W into 8 Ohm)	>93 dB
Overspraak @ 1kHz	< -100dB
Signaal-ruisverhouding (ref full power)	>113 dB

Technische specificaties

Ingangsgevoeligheid	Input A1-A2 (ongebalanceerd) 1.09V RMS
Ingangsimpedanties	Input A3 (gebalanceerd) 47k Ohm; Input A1-A2 (ongebalanceerd) 47k Ohm
Maximaal stroomverbruik	1000W
Stroomverbruik in stand-by	<0.5W
Afmetingen	150 x 460 x 405mm (5.9 x 18.1 x 15.9")
Gewicht	31.4kg (69.22lbs)