MartinLogan ML-65R

Buitenluidsprekers



Technische specificaties

Merk	MartinLogan
Model	ML-65R
Productcategorie	Buitenluidsprekers
Frequentiebereik	66-20,000 Hz ±2dB
Impedantie	8 Ω per kanaal/connection. Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Gevoeligheid	89 dB/2.83 volts/meter
Ingangen	Twee pair pre-installed wires
Aanbevolen versterkervermogen	20-70 W per kanaal
Aanbevolen versterkervermogen (Stereo)	20 W × 20 W – 140 W × 140 W
Scheidingsfrequentie	3000 Hz
Hogetonenunit	Twee 1" (2.5cm) titanium dome

Technische specificaties

Lagetonenunit	6.5" (16.5cm) mineralfilled polypropylene cone with dual voice coil.
Afmetingen	12.1875" x 11.125" x 10.625 " (31cm x 28.2cm x 27cm)
Gewicht	12.1 lbs. (5.5 kg)